


Notstromsteuerzentrale MBZ300-N8



- 1 Lüftungsgruppe
- Leitungsüberwachung der Motorgruppe, der automatischen Melder und Feuertaster
- 1 Einbauplatz für ein weiteres Modul
- Notstromversorgung bis 72 Stunden, periodische Überwachung der Notstrombatterien
- USB-Schnittstelle für Parametrier-PC



Beschreibung

Die Notstromsteuerzentrale dient zur Ansteuerung einer RWA-Motorgruppe, die über Antriebe zur automatischen Öffnung von Fenstern, Rauchabzugsklappen oder Lichtkuppeln verwendet werden kann. Das Rauch- und Wärmeabzugssystem unterstützt dadurch die Sicherung der Fluchtwege im Brandfall.

Die Steuerzentrale kann durch automatische Rauch- oder Thermomelder, Feuertaster oder andere Einrichtungen wie beispielsweise eine Brandmelderzentrale ausgelöst werden. Weiters können an die Zentrale eine kombinierte Regen-Wind-Steuerung, Lüftertaster zur manuellen Bedienung sowie Thermostate zur tempera-

turabhängigen Ansteuerung von Fenstern und Lichtkuppeln angeschlossen werden.

Die Notstrombatterien ermöglichen den netzunabhängigen Betrieb der Steuerzentrale und bieten eine Überbrückungszeit von mindestens 72 Stunden. Die Batterien sind im Lieferumfang enthalten.

Der Grundausbau der Notstromsteuerzentrale enthält einen Schaltnetzteil 10A, ein Netzteilmodul, ein Zentralenmodul und ein Motormodul. Damit können die Antriebe einer Lüftungsgruppe in einem Brandabschnitt angesteuert werden.

Für die Erweiterung der Zentrale um ein zusätzliches Modul ist 1 Einbauplatz vorhanden.

Technische Daten

Netzspannung	230VAC
Anschlussleistung	240VA
Ausgangsspannung	typ. 24VDC
Ausgangsstrom	max. 8A
Notstrombatterien (im Lieferumfang enthalten)	2 x 12V/7Ah
Umgebungstemperatur	-5°C bis +40°C
Schutzart	IP30
Abmessungen B x H x T	300 x 400 x 200 (mm)
Farbe	lichtgrau, RAL 7035
Zulassungen	VdS G512004 0786-CPR-50612
Artikelnummer	260729
Bestellbezeichnung	RWA-Notstromsteuerzentrale MBZ300-N8



0786-CPR-50612



Mehr Erfahrung. Mit Sicherheit.